Botão de Pânico RF RADION

www.boschsecurity.com/pt

BOSCH
Tecnologia para a vida

- Resistente à água e poeira
- Envia alarmes de pânico por utilizador para uma identificação personalizada
- Versões de botão único ou de dois botões, reduz as falsas activações
- Até 5 anos de duração da bateria
- Monitorização contra remoção das áreas monitorizadas e condições de bateria fraca

O via rádio RADION da Bosch proporciona o alcance, a escalabilidade e uma excepcional duração da pilha necessários para assegurar um desempenho fiável e uma qualidade superior. Os diagnósticos avançados e as opções de registo de vários dispositivos tornam a instalação e a manutenção simples e económicas. Com uma linha completa de periféricos, o RADION proporciona a flexibilidade para praticamente qualquer necessidade de aplicação.

Generalidades (sistema)

O RADION panic é um transmissor via rádio, de botão único ou de dois botões, que envia um sinal de alarme de pânico à central receptora de alarmes. Cada transmissor está programado com um código único que permite à central receptora de alarmes reconhecer individualmente os transmissores.

Funções

O RADION panic envia informações sobre o código de pânico se forem premidas uma ou as duas teclas durante mais de 600 milissegundos.

Resistente à água e poeira
A caixa foi concebida para resistir à poeira e à água.

Supervisão
Os botões de pânico do RADION enviam transmissões de verificação de supervisão aos receptores RADION. Quando ligado a um painel de controlo compatível da Bosch com supervisão definida pelo utilizador para botões de pânico, se a central receptora de alarmes não tiver recebido uma transmissão de verificação de um comando via rádio no intervalo de supervisão, o painel de controlo é informado

Nota
O painel de controlo tem de ser configurado para supervisionar estes dispositivos de modo a detectar a remoção do dispositivo de uma área monitorizada.

LED
O LED pisca para indicar o envio de um sinal ao seu sistema de segurança

Certificados e Aprovações

Região	Certificação
EUA	UL 1023 – Unidades de sistemas de alarme de intrusão domésticas SIA CP-01:2010
Europa	EN50131-1

Região	Certificação	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC); 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
EUA	FCC	Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]
Canadá	IC	1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brasil	ANATEL	4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB--A; RFKF-TB-A]

Planeamento

Pilhas recomendadas
Recomenda-se a utilização dos seguintes tipos de pilhas para o correcto funcionamento do seu comando via rádio: Duracell DL2032, Varta CR2032 ou Panasonic CR2032.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Botão de pânico
1	Pilha de lítio (CR2032) em forma de moeda
1	Manual de instalação

Especificações Técnicas

Propriedades

Dimensões	63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm (2,51 pol. x 1,40 pol. x 0,51 pol.)

Alimentação

Alimentação/Tensão	Uma pilha de lítio CR2032, 3 VDC
Duração da pilha	Até 5 anos

Aspectos ambientais

Temperatura	Intervalo funcional: -10 °C a +49 °C (+14 °F a +120 °F) Apenas UL: 0°C a +49°C (+32°F a +120°F) Apenas EN 50130-5 Classe II: -10 °C a 40 °C (+14 °F a +104 °F)
Ambiente	Em conformidade com a norma EN 50130-5 Classe II
Humidade relativa	Até 93%, sem condensação
Frequência	433,42 MHz
Utilização	Destinado a utilizações interiores.

Compatibilidade

Receptores	B810 (compatível apenas com RFPB-SB-A e RFPB-TB-A) RFRC-OPT (compatível apenas com RFPB e RFPB-TB)

Marcas comerciais
Todos os nomes de produtos de hardware e software utilizados neste documento poderão ser marcas comerciais registadas e deverão ser tratados como tal.

Como encomendar

RFPB-SB (433,42 MHz)
Via rádio, um único botão de pânico. Para utilização na Europa, África e Austrália.
N.º de encomenda **RFPB-SB**

RFPB-SB-A (433,42 MHz)
Via rádio, um único botão de pânico. Para utilização na América do Norte e do Sul.
N.º de encomenda **RFPB-SB-A**

RFPB-SB-CHI (433,42 MHz)
Via rádio, um único botão de pânico. Apenas para utilização na China.
N.º de encomenda **RFPB-SB-CHI**

RFPB-TB (433,42 MHz)
Via rádio, dois botões de pânico. Para utilização na Europa, África e Austrália.
N.º de encomenda **RFPB-TB**

RFPB-TB-A (433,42 MHz)
Via rádio, comando com dois botões de pânico. Para utilização na América do Norte e do Sul.
N.º de encomenda **RFPB-TB-A**

RFPB-TB-CHI (433,42 MHz)
Via rádio, dois botões de pânico. Apenas para utilização na China.
N.º de encomenda **RFPB-TB-CHI**

RFAC-BC-3
Clipe de cinto para comandos via rádio e botões de pânico RADION. Inclui acessório de mola, 2 parafusos, uma porca de bloqueio e é fornecido em pacotes de 3.
N.º de encomenda **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10
Fita para o pescoço para comandos via rádio e botões de pânico RADION. 10 fitas embaladas individualmente em sacos de plástico.
N.º de encomenda **RFAC-LY-10**

Representado por:

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2014 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
4296351755 | pt, V5, 26. Ago 2014